

# H-Power

Un coffret unique quelle que soit la puissance de la pompe (jusqu'à 3 CV)

- **2 timers pour la filtration et 1 timer pour l'éclairage** (selon modèle)
- **Auto calibration de la sortie** pour la pompe de filtration
- **Protection intégrée contre les surcharges**
- Plusieurs modèles en fonction du besoin client : **transformateur 50, 100 et 300 W**



	Description
Alimentation	230V <sub>~</sub> -50/60Hz
Sortie Pompe	14A, modèles monophasés
Sortie Eclairage (selon modèle)	230V <sub>~</sub> /5A • 12V /50W (T50 W) • 12V <sub>~</sub> /100W (T100W) • 12V <sub>~</sub> /300W (T300W)
Signalisation	Pompe en marche, Alarme, Programmes de filtration, Sortie auxiliaire et heure actuelle
Protection	Surcharge moteur
Protection de surcharge	20% de plus que l'intensité moyenne
Ecran LED 4 chiffres	Heure actuelle, ajustements et alarmes
Relais auxiliaire	Contact libre de tension 250V <sub>~</sub> /5A maximum
Section de câble Maximum	4mm <sup>2</sup> (puissance) / 2,5mm <sup>2</sup> (contrôle)
IP/Température	IP65/-10°...+55°C

	Référence	Description
COFFRETS H-POWER STANDARDS AVEC OU SANS TRANSFORMATEUR	HPOW230	Coffret H-POWER monophasé
	HPOW230T50	Coffret H-POWER monophasé avec transformateur 50W
	HPOW230T100	Coffret H-POWER monophasé avec transformateur 100W
	HPOW230T300	Coffret H-POWER monophasé avec transformateur 300W
COFFRETS H-POWER AVEC DIFFÉRENTIEL AVEC OU SANS TRANSFORMATEUR	HPOW230D	Coffret H-POWER monophasé avec différentiel
	HPOW230DT50	Coffret H-POWER monophasé avec différentiel et transformateur 50W
	HPOW230DT100	Coffret H-POWER monophasé avec différentiel et transformateur 100W
	HPOW230DT300	Coffret H-POWER monophasé avec différentiel et transformateur 300W
COFFRETS H-POWER NAGE À CONTRE COURANT	HPOWSWIM230	Coffret H-POWER monophasé 230V nage à contre courant 16A
	HPOWSWIM400	Coffret H-POWER triphasé 400V nage à contre courant 16A